

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

AMPLIFICATEURS AUDIO MULTIROOM | SERIE AMP-X 2125 4125 6125 8125 2250 4250 2500

MODÈLE	AMP 2125	AMP 4215	AMP 6215	AMP 8215
Nombre de canaux	2	4	6	8
Nombre de canaux en mode Bridge	1	2	3	4
Puissance Totale	250 W	500 W	750 W	1000 W
Puissance - Sortie @ 8Ω	75 W	75 W	75 W	75 W
Puissance - Sortie @ 4Ω	125 W	125 W	125 W	125 W
Puissance - Sortie @ 2Ω	115 W	115 W	115 W	115 W
Puissance Bridge - Sortie @ 8Ω	200 W / 250 W	200 W / 250 W	200 W / 250 W	200 W / 250 W
Unité Rack	1U/2U	1U/2U	2U	2U
Dimensions	45 x 435 x 270 mm	45 x 435 x 270 mm	45 x 435 x 270 mm	45 x 435 x 270 mm
Poids	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg
Fusible	240V / 1.5A	240V / 3A	240V / 4.5A	240V / 6A

MODÈLE	AMP 2250	AMP 4250	AMP 2500
Nombre de canaux	2	4	6
Nombre de canaux en mode Bridge	1	2	1
Puissance Totale	500 W	1000 W	1000 W
Puissance - Sortie @ 8Ω	150 W	150 W	350 W
Puissance - Sortie @ 4Ω	250 W	250 W	500 W
Puissance - Sortie @ 2Ω	180 W	180 W	450 W
Puissance Bridge - Sortie @ 8Ω	400 W / 500 W	400 W / 500 W	1000 W / 2000 W
Unité Rack	2U	2U	2U
Dimensions	45 x 435 x 270 mm	45 x 435 x 270 mm	45 x 435 x 270 mm
Poids	5.5 kg	5.5 kg	5.5 kg
Fusible	240V / 3A	240V / 6A	240V / 6A

THD	< 10 Hz - 20 kHz AES P = 1 W 0.0015%
THD+N	< 10 Hz - 20 kHz AES17 @ P/2 is 0.0015% @ 0.0024% MAX

Circuit de Protection	Short Circuit DC Error Temperature Over Load
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Tension / Fréquence d'Alimentation	Automatic Universal Mains 100V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz

DSP	Egaliseur Paramétrique 7 Bandes Filtre Audio Réglage de Tonalité Limiteur	[Fréquence Facteur de Qualité Amplitude] [Subsonic Passe-Haut Passe-Bas] [Fréquence] [Tonalité Haute Tonalité Basse] [Amplitude] [Fréquence] [Niveau Maximum]
-----	--	--

UX Manager App	Version Web / Mobile Définir les accès Créer des profils Utilisateurs Paramétrer les Zones et les Appareils Créer et Paramétrer des Sources Audio Utilisation Facilité	[Ordinateur Téléphone Tablette] [Nom Accès Privé ou Libre] [Profil Manager et Utilisateur Par Pièce] [Nom Egalisation Niveau Maximum Equilibre des Niveaux Appareils et Enceintes] [Nom Icône Niveau] [Master Niveau par Zone]
----------------	---	---